

Czujki pożarowe konwencjonalne

# 3000PLUS/OP SET / OSD 23



Szczegółowych informacji na temat certyfikatów udziela firma D+H.

## Cechy

- » Przeznaczone do stosowania z centralami konwencjonalnymi

Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne
-----	---------	------	-----------------

3000PLUS/OP SET

PR.000.16

**Konwencjonalna optyczna czujka dymu**

- » Przeznaczona do stosowania z centralami konwencjonalnymi



Napięcie robocze	16 ... 30 V DC
Prąd w dozorze	25 $\mu$ A
Prąd w alarmie	30 mA
Wilgotność	maks. 95%
Zakres temperatur	-10 °C ... +55 °C
S x W	95 x 48 mm

Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne
-----	---------	------	-----------------

OSD 23

D0.002.43

**Konwencjonalna optyczna czujka dymu**

- » Przeznaczona do stosowania z centralami konwencjonalnymi
- » Działa na zasadzie światła rozproszonego



Napięcie robocze	12 ... 28 V DC
Prąd w dozorze	35 $\mu$ A
Prąd w alarmie	18 mA
Wilgotność	maks. 95% przy 40 °C
Zakres temperatur	-25 °C ... +55 °C
S x W	107 x 63 mm