

Czujki pożarowe konwencjonalne 3000PLUS / DOR 40 / OSD 23

3000PLUS



OSD 23



DOR 40



Informacje o produkcie:

3000PLUS:

- optyczna czujka dymu, przeznaczona do stosowania w centralach konwencjonalnych,
- zastosowana w niej funkcja kompensacji zabrudzenia pozwala zapobiegać fałszywym alarmom,
- przeznaczona do stosowania w małych i średniej wielkości obiektach.

DOR 40/OSD 23:

- optyczne czujki dymu, działające na zasadzie światła rozproszonego.

Dane techniczne:

Typ	3000PLUS	DOR 40	OSD 23
Napięcie robocze	16-30 VDC	12-28 VDC	20 VDC (12-28 VDC)
Prąd dozorowania	25 μ A	60 μ A	35 μ A
Prąd alarmowania	30 mA	20 mA	18mA
Zakres temperaturowy	od -10 do +55°C	od -25 do +55°C	od -25 do +55°C
Wymiary [mm]	95x48 (śred.x wys.)	115x54 (z gniazdem G-40)	107x63 (śred.x wys.)
Wilgotność względna	maks. 95 %	-	maks. 95 % przy 40°C
Nr art.	PR.000.16	D0.002.10	D0.002.43